

Grävinstruktioner i närhet av SHE-Elnäts ledningar

Innan arbete:

- Begär alltid utsättning innan grävningsarbeten. Utsättning begär du via: www.ledningskollen.se
- Vid akuta ärenden kontakta SHE på telefonnummer 0224-576 10. Om ditt ärende är utanför kontorstid kontakta driftledare SHE-Elnät på 0224-576 27.
- Skadade och avgrävda kablar skall omgående meddelas till ovanstående telefonnummer, dessa kablar kan fortfarande vara spänningssatta och därmed livsfarliga.
- Utsättningspinnar eller färgmarkering markerar kabelns sträckning.
- Utsättning skall begäras **minst 5 arbetsdagar** innan arbetet påbörjas.

Generella bestämmelser:

- Maskingrävning får Ej ske närmare ledningen än 1,0 m
- Elkablar får Ej flyttas annat än av SHE-Elnäts personal
- Fritt hängande kablar i schakt skall fästas upp, många kablar är gamla och tål ej att böjas hur som helst, sprickor i isolering kan uppstå.
- Borrning, neddrivning av rör eller liknande får Ej ske närmare än 2,0 m från en kabel, vid närmare arbeten skall kabeln friläggas. Normalt förläggingsdjup är 0,35-0,80 m.
- Vid grävning djupare än 0,5 m och närmare 2,0 m från el- och belysningsstolpar måste särskild försiktighet iakttas pga stabilitetsskäl.
- Återfyllning skall utföras så att kablar Ej skadas, vid kabelkorsningar med schakt skall material under kablar vibreras för att undvika framtida sättningsskador på kablar.

Ansvar:

Om SHE-Elnäts kablar eller anläggningar skadas vid grävarbete är den som utför grävarbetet (entreprenören) skyldig att ersätta SHE-Elnät för de kostnader som skadan orsakar, i allmänhet är även entreprenörens uppdragsgivare skyldig att ersätta uppkommen skada, även kostnader som tredje man drabbas av pga. strömavbrott kan bli aktuellt.

Kablar skall alltid betraktas som spänningsförande.

