

Grävinstruktioner i närhet av SHE-Elnäts ledningar



Allmänt:

I samband med att entreprenadarbete (Grävning, röredslagning mm) finns risken att komma i närheten av spänningsförande kablar och luftledningar.

Med denna anvisning vill SHE-Elnät skapa förutsättningar för ett elsäkert och störningsfritt arbete.

Innan arbete:

- Begär alltid utsättning innan grävningsarbeten. Utsättning begär du via: www.ledningskollen.se
- Vid akuta ärenden (t.ex. vattenläckor) kontakta driftledare SHE-Elnät 0224-57622 eller 0224-57627.
- Skadade och avgrävda kablar skall omgående meddelas till ovanstående telefonnummer, dessa kablar kan fortfarande vara spänningssatta och därmed livsfarliga.
- Utsättningspinnar eller färgmarkering markerar kabelns sträckning.
- Utsättning skall begäras **minst 5 arbetsdagar** innan arbetet påbörjas.

Generella bestämmelser:

- Maskingrävning får Ej ske närmare ledningen än 1,0 m
- Elkablar får Ej flyttas annat än av SHE-Elnäts personal
- Fritt hängande kablar i schakt längre än 2,0 m skall fästas upp, många kablar är gamla och tål ej att böjas hur som helst, sprickor i isolering kan uppstå.
- Borrning, neddrivning av rör eller liknande får Ej ske närmare än 2,0 m från en kabel, vid närmare arbeten skall kabeln friläggas. Normalt förläggningsdjup är 0,35-0,80 m.
- Grävning djupare än 0,5 m och närmare 2,0 m från belysningsstolpar måste särskild försiktighet iakttagas pga stabilitetsskäl.
- Återfyllning skall utföras så att kablar Ej skadas, vid kabelkorsningar med schakt skall material under kablar vibreras för att undvika framtida sättningsskador på kablar.

Ansvar:

Om SHE-Elnäts kablar eller anläggningar skadas vid grävarbete är den som utför grävarbetet (entreprenören) skyldig att ersätta SHE-Elnät för de kostnader som skadan orsakar, i allmänhet är även entreprenörens uppdragsgivare skyldig att ersätta uppkommen skada, även kostnader som tredje man drabbas av pga strömavbrott kan bli aktuellt.

Schakt där elkablar finns skall alltid avspärras med godkänd avspärrning. Kablar skall alltid betraktas som spänningsförande.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Företagsinformation	
SALA-HEBY ENERGI ELNÄT AB	Fabriksgatan 14	0224-57600	Org.nr/momsreg	19-556181-3675
Fabriksgatan 14	Hemsida		Postgiro	11 79 80-3
733 29 SALA	www.sheab.se		Bankgiro	139-4113